



Dimmer para uso Industrial MS-1VD

Característica Técnicas:

- Para ser usado en aplicaciones industriales.
- Para montar sobre disipador.
- Control por potenciómetro
- Excelente linealidad
- Tapa protectora para mayor seguridad.
- Indicador de luminoso de disparo.
- Rango de Corriente: de 40A a 120A.
- Tensión de conmutación: desde 50Vca hasta 380 Vca.



Especificaciones Técnicas

Tensión de Carga	220VCA / 380VCA
Potenciómetro de Control	0-470KΩ (220VCA) 0-560KΩ (380VCA)
Corriente de Control	N/A
Caída de Tensión	≤1.5V
Corriente de Fuga	≤2mA
Tiempo de ON-OFF	N/A
Rigidez Dieléctrica	2500VCA
Reisitencia de Aislación	100MΩ ≤ /500VDC
Temperatura Ambiente	-30°C ~ +75°C
Montaje	Montura para Disipador
Indicación	LED
Peso	0.1Kg

Dimensiones y Cableado

